



DCP-L2552DN

**Компактно 3 в 1
мультифункционално устройство**



PRINT



COPY



SCAN

www.brother.bg

Компактно 3 в 1 монохромно мултифункционално устройство

Компактно и безшумно устройство, идеално за заетия малък и домашен офис.

DCP-L2552DN предлага множество пестящи време и разходи функции, включително автоматичен двустранен печат, бърза скорост и автоматично листоподаващо устройство за 50 листа, а през жичната мрежова свързаност печатате директно от вашето мобилно устройство.

DCP-L2552DN



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 34 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Жична мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 1,200 стр.*
- 128MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

С автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа копирате и сканирате множество документи и ги изпращате директно на и-мейл, увеличавайки продуктивността и пестейки време. Сканираните документи може да запазвате директно към SharePoint и други локации. В комбинация с бързата скорост на печат от 34 стр.мин и възможността за работа с различни видове хартия вие постигате професионални резултати и намалявате разходите.

Добрият избор

Всички знаем, че разходите са ключов фактор за всеки бизнес. DCP-L2552DN предлага двустранен печат и работа с тонер касети с голям капацитет за до 3,000 стр., които могат сериозно да намалят разходите.

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи DCP-L2552DN работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики	Технология Електрофотографска лазерна	Процесор 600MHz	Контролен панел 2 реда, 16 знака, LCD дисплей
	Класификация Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)	Памет 128MB Жична мрежова свързаност 10Base-T/100Base-TX	Интерфейс Hi-Speed USB 2.0
Печат	Стандартна скорост на печат (A4) До 34 стр/мин	Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа	Вградени шрифтове (PCL) 66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта, 16 баркода
	Скорост на печат двустранно (A4) До 16 стр/мин	Време за излизане на първа разпечатка По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност	Вградени шрифтове (Postscript) 66 мащабируеми шрифта
	Резолюция До 1,200 x 1,200dpi	Време за загряване По-малко от 9 сек. от режим sleep mode	Вградени баркодове (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Тих режим Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин	Езици за печат PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF версия 1.7	
Функции на принтера	Печат N в 1³	Ръчен двустранен печат⁴	Профили за принтиране³
	Печат на плакат⁴	Печат на книжка⁴	Печат в черно⁴
	Печат на воден знак⁴	Пропускане на празна страница⁴	Печат и създаване на архив⁴
	ID печат⁴		
Драйвер за принтер	Windows® Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions) Windows®7 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)* Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2* Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*	Macintosh⁵ macOS 10.8.x или по-висока Linux⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)	PostScript Универсален драйвер за принтер Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript
			PCL драйвер Универсален PCL XL драйвер
* Само Windows® Server поддържа мрежови печат			
1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752. 2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия. 3 Windows® и Mac® само. 4 Windows® само. 5 Опционално за сваляне. 6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат. 7 Изисква Brother софтуер.		Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.	
DCP-L2552DN Page 3			

Стандартно боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50 листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 120 листа
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m²)
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликосе (между 60 - 230g/m²)
Двустранинен печат - Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Размери на хартията
Стандартна тава A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
Слот за ръчно подаване
Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм
Двустранинен печат A4

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows®/Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Google Cloud Print 2.0

AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Копиране

Скорост - (A4)
До 34 копия/мин.

Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност

Резолюция
Up to 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

Н в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране

Тип скенер
CIS скенер (Contact Image Sensor)

Цветно и черно-бяло сканиране
Да

Скорост сканиране черно-бяло
23.6 ipm (изображения в минута)

Скорост сканиране цветно
7.5ipm (изображения в минута)

Резолюция на сканиране от ADF
До 600 x 600dpi

Резолюция на сканиране от стъклото на скенера
До 1,200 x 1,200dpi

Увеличена резолюция
До 19,200 x 19,200dpi

Дълбочина на цвета
16,777,216 вариации на цвета (24 bit)

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Стандартни функции⁷
Сканиране към и-мейл, OCR, изображение, файли FTP

Мрежово сканиране
Сканиране към FTP

Допълнителни функции
Премахване на фон, пропускане на празна страница⁴, ID сканиране⁴, сканиране 1 към 2⁴, разделяне на PDF

Сканиране към SharePoint^{4&8} Директно сканиране към SharePoint

Сканиране към Windows® Web Services

Директно сканиране към Windows® (от Windows® 7 и нагоре) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер

Драйвер за скенер

Windows®
Windows® 10 (32 & 64 bit editions)
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
TWAIN & AirPrint
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
SANE(32 & 64 bit editions)

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност
Вградена Ethernet
10Base-T/100Base-TX

Защита на мрежова свързаност

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Мрежови протоколи
TCP/IP (IPv4 и IPv6)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, Web Services (Print)

И-мейл известия
Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна

И-мейл репорти
Редовно получаване на репорти по и-мейл

IP филтър
Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN

Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър
Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Solutions (опция)

PrintSmart Cost Control
Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

Консумативи

Тонер в комплекта
1,200 стр.¹

Стандартна тонер касета
1,200 стр.¹ (TN-2411)

Тонер касета с голям капацитет
3,000 стр.¹ (TN-2421)

Барабан (DR-2401)
Приблизително за до 12,000 стр.

Съдържание в кашона
Тонер касета, барабан, захранващ кабел, драйвер за Windows[®], Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел)

Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.

Размери и тегло

Без кашон (ШхДхВ)
410 x 398.5 x 318.5 мм - 11.6 кг.

С кашон (ШхДхВ)
580 x 517 x 434 мм - 14.7 кг.kg

Натоварване

Максимално месечно натоварване

До 15,000 стр.

Околна среда

Консумация на ел. енергия
Печат - 475W (260W при тих режим),
Готовност - 42W,
Sleep - 6.2W,
Deep sleep - 0.9W,
Изкл. - 0.03W

ТЕС стойност
1.348kWh / седмица

Ниво на налягане на звука
Печат
49dbA,
Тих режим 44dbA,
Готовност
До 30dbA

Пестене на енергия
Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер
Режим, при който се намалява разхода на тонер

Energy Star
Да

Blue Angel
Да

Nordic Swan
Да

GS Mark
Да

Eco Mode
Да

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows[®] и Mac[®] само.

⁴ Windows[®] само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Working with you for a better environment

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved.

We call this approach Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side