



MFC-L2712DW

Компактно 4 в 1 монохромно лазерно
мултифункционално устройство



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

www.brother.bg

Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство

MFC-L2712DW - подходящо за заетия малък и домашен офис. Това лесно за настройка и удобно за работа устройство ви предлага бърз печат с професионално качество, заедно с жична и безжична мрежова свързаност за печат от мобилни устройства и планшети.

MFC-L2712DW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 30 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Вградени жична и безжична мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 700 стр.*
- 64MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

MFC-L2700DW се настройва бързо и е готово за работа само за минути. Компактно и удобно за ползване устройство със скорост на печат от 30 стр/мин и автоматично листоподаващо устройство за 50 листа за удобно копиране и сканиране на множество страници. Лесно споделяте документите, като ги сканирате и изпращате директно на и-мейл или ги запазвате в SharePoint и други локации.

Добрият избор

MFC-L2712DW идва с множество удобни функции, като вградените жична и безжична мрежова свързаност, автоматичен двустранен печат и възможност за консумативи с голям капацитет, които намаляват значително разходите.

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи MFC-L2712DW работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска лазерна

Класификация

Лазерен продукт клас 1
(IEC60825-1:2014)

Процесор
600MHz

Памет
64MB

Жична мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
2 реда, 16 знака,
LCD дисплей

Интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Печат

Стандартна скорост на печат (A4)
До 30 стр/мин

Скорост на печат двустранно (A4)

До 15 стр/мин

Резолюция
До 1,200 x 1,200dpi

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин

Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа

Време за излизане на първа разпечатка

По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 9 сек. от режим sleep mode

Езици за печат
GDI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат и създаване на архив⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows®10
(32 & 64 bit editions)
Windows®8
(32 & 64 bit editions)
Windows®7
(32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit editions)

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Стандартно боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50 листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 120 листа
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m²)
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликосе, (между 60 - 230g/m²)
Двустраниен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Размери на хартията

Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
Слот за ръчно подаване
Ширина : 76.2 мм до 215.9 мм х Дължина: 127 мм до 355.6 мм
Двустраниен печат - A4

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows®/Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Копиране

Скорост - (A4)
До 30 копия/мин.

Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност

Резолуция
До 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка
N в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране

Тип скенер
CIS скенер (Contact Image Sensor)

Цветно и черно-бяло сканиране
Да

Скорост сканиране черно-бяло
23.6 ipm (изображения в минута)

Скорост сканиране цветно
7.5ipm (изображения в минута)

Резолюция на сканиране от ADF
До 600 x 600dpi

Резолюция на сканиране от стъклото на скенера
До 1,200 x 1,200dpi

Увеличена резолюция
До 19,200 x 19,200dpi

Дълбочина на цвета
16,777,216 вариации на цвета (24 bit)

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Стандартни функции⁷
Сканиране към и-мейл, OCR, изображение и файл

Допълнителни функции
Премахване на фон, пропускане на празна страница⁴, ID сканиране⁴, сканиране 1 към 2⁴, разделяне на PDF

Сканиране към SharePoint^{4&7}

Директно сканиране към SharePoint

Сканиране към Windows® Web Services
Директно сканиране към Windows® (от Windows®⁷ и нагоре) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер

Драйвер за скенер

Windows®
TWAIN & WIA
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8.1 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
TWAIN & AirPrint
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
SANE(32 & 64 bit editions)

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN

Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart решения (опция)

PrintSmart Cost Control
Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

За повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Адресна книга

Бързо набиране

200 локации за и-мейл адреси и факс номера

Групово набиране

Могат да се запамятат до 20 групови комбинации

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност	Мрежова свързаност Вградена Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Мрежови протоколи TCP/IP (IPv4 и IPv6)	И-мейл известия Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна
	Жична мрежова свързаност - SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTp Client	И-мейл репорти Редовно получаване на репорти по и-мейл
	Безжична мрежова свързаност - IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTp Client, Web Services (Print)	IP филтър Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)
	Защита на безжична мрежа SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само.		Функция заключване Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му
Настройка на безжична мрежа Wi-Fi Protected Setup (WPS)			
Безжични приложения Вертикално вдвояване			
Консумативи	Тонер в комплекта 700 стр. ¹	Барабан (DR-2401) Приблизително за до 12,000 стр.	Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.
	Стандартна тонер касета 1,200 стр. ¹ (TN-2411)	Съдържание в кашона Тонер касета, барабан, захранващ кабел, драйвер за Windows®, Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел)	
	Тонер касета с голям капацитет 3,000 стр. ¹ (TN-2421)		
Размери и тегло	Без кашон (ШхДхВ) 410 x 398.5 x 318.5 мм - 11.8 кг.	С кашон (ШхДхВ) 580 x 517 x 434 мм - 14.9 кг.	
Натоварване	Максимално месечно натоварване		
	До 15,000 стр.		
1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752. 2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия. 3 Windows® и Mac® само. 4 Windows®само. 5 Опционално за сваляне. 6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат. 7 Изисква Brother софтуер. Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.			
MFC-L2712DW Page 6			

Околна среда

Консумация на ел. енергия
Печат - 440W (260W при тих режим),
Готовност - 42W,
Sleep - 6.2W, Deep sleep - 0.9W,
Изкл. - 0.03W

ТЕС стойност
1.232kWh / седмица

Ниво на налягане на звука
Печат - 48dbA,
Тих режи 44dbA,
Готовност До 30dbA

Пестене на енергия
Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер
Режим, при който се намалява разхода на тонер

Energy Star
Да

Blue Angel
Да

Nordic Swan
Да

GS Mark
Да

Eco Mode
Да

Факс

Модем
33,600bps (Super G3)

Изпращане на РС факс^{9&3}
Изпращане на факс директно от вашия компютър

Получаване на РС факс^{9&4}
Получаване на факс директно на вашия компютър

Автоматично пренабиране
Автоматично пренабиране ако линията е заета

Телефонен списък
Електронен азбучен списък на запаметените номера за бързо набиране и групови номера

Верижно набиране
Позволява на потребителя да запаметява части от дълги номера в различни локации за бързо набиране

Говорител / Сила на позвъняване
3 нива и изключено

Превключване Факс / Телефон
Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал

Супер фино
Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или линейни графики

Обозначаване на факс
Добавяне на дата и час към всички получени факсове

Контраст
Автоматичен / светло / тъмно

Активиране на дистанционен достъп

Прехвърляне на факс обаждане прието на външен телефон към факс апарата

Отложен таймер
До 50

Бързо сканиране
Приблизително 2.5 сек. за A4 лист при стандартна резолюция

Предаване от паметта
До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Получаване при липса на хартия

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Двустранен достъп
Позволява на оператора да използва две различни функции на устройството по едно и също време

Множествено изпращане
Изпращане на един и същи факс до 258 различни локации (ръчно до 50)

Автоматично намаляване
Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един A4 лист

Скала на сивото
256 нюанса (8 bit)

ЕСМ (Режим коригиране на грешки)

Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Препращане на факс
Изпращане на факс получен в паметта на устройството до друга локация

Отдалечен достъп
Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството

Извличане на факс
Позволява дистанционен достъп до факсовете в устройството

Дистанционна поддръжка

Позволява на потребителя да поддържа дистанционно устройството

Дистанционна настройка³
Позволява на потребителя да настройва дистанционно устройството

Титулна страница
Създаване на персонализирана титулна страница за изходящи факсове

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.
2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.
3 Windows® и Mac® само.
4 Windows® само.
5 Опционално за сваляне.
6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.
7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side