



MFC-L2732DW

Компактно 4 в 1 монохромно лазерно
мултифункционално устройство



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

www.brother.bg

Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство

MFC-L2732DW – създадено за заетия малък и домашен офис и предлагащо множество удобни функции.

Безшумно и компактно устройство със скорост на печат от до 34 стр/мин., 6.8 см цветен сензорен дисплей и вградени жична и безжична мрежова свързаност.

MFC-L2732DW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 34 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Вградени жична и безжична мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 1,200 стр.*
- 6.8 см цветен сензорен дисплей
- 128MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

Копирането, сканирането и споделянето на документите никога не е било толкова лесно. MFC-L2732DW предлага жична и безжична мрежова свързаност. Документите могат директно да се сканират към мрежова папка, правейки споделянето и архивирането изключително лесни.

Чрез 6.8 см цветен сензорен дисплей печатате от и сканирате директно към популярни облачни приложения като Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote и др. Може да създавате и преки пътища на най-често използваните функции.

Добрият избор

MFC-L2732DW идва с тонер с капацитет за до 1,200 стр. и множество удобни функции. Постигате професионално качество, пестите време и намалявате разходите.

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи MFC-L2732DW работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска лазерна

Класификация

Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)

Процесор
600MHz

Памет
128MB

Жична мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
6.8 см цветен сензорен дисплей

Интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Преки пътища
12

Печат

Стандартна скорост на печат (A4)
До 34 стр/мин

Скорост на печат двустранно (A4)

До 16 стр/мин

Резолуция
До 1,200 x 1,200 dpi

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин

Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа

Време за излизане на първа разпечатка

По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

Време за загреване
По-малко от 9 сек. от режим sleep mode

Езици за печат
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF версия 1.7

Вградени шрифтове (PCL)
66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта, 16 баркода

Вградени шрифтове (Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат и създаване на архив⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

PostScript Универсален драйвер за принтер
Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript

PCL драйвер
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Стандартно боравене с хартията	Подаване на хартия² Стандартна тава - 250 листа Слот за ръчно подаване - 1 лист	Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50 листа	Извеждане на хартия² С лицето надолу - 120 листа С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист
Спецификации на хартията	Видове хартия и тегло Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m ²) Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликове (между 60 - 230g/m ²) Двустранен печат - Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m ²) Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m ²)	Пощенски пликове и печат на етикети Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист	Размери на хартията Стандартна тава A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive Слот за ръчно подаване Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм Двустранен печат A4
Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране	Brother iPrint&Scan (Android) Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)	Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT) Google Cloud Print 2.0 CreativeCentre⁸	Apple AirPrint Brother Print Service Plugin Mopria Web Connect⁸
Копиране	Скорост - (A4) До 34 копия/мин. Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност Резолуция Up to 600 x 600dpi	Много копия /Събиране/Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира Увеличаване/Намаляване Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка N в 1 копиране Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист	2 в 1 ID копиране Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр. Скала на сивото 256 нюанса на сивото (8 bit) Копиране на касови бележки Ясно копиране на касови бележки Увеличаване текста на копието⁸ Прави документите четливи ако размерът на оригиналния текст е малък

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.
2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.
3 Windows® и Mac® само.
4 Windows® само.
5 Опционално за сваляне.
6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.
7 Изисква Brother софтуер.
8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

MFC-L2732DW | Page 4

Сканиране	Тип скенер CIS скенер (Contact Image Sensor)	Увеличена резолюция До 19,200 x 19,200dpi	Сканиране към Microsoft Office ⁸ Сканиране към Microsoft® Word, Microsoft® Excel и Microsoft® PowerPoint
	Цветно и черно-бяло сканиране Да	Дълбочина на цвета 16,777,216 вариации на цвета (24 bit)	Сканиране към PDF с възможност за търсене
	Скорост сканиране черно-бяло 23.6 ipm (изображения в минута)	Скала на сивото 256 нюанса на сивото (8 bit)	Сканиране на документи към PDF файлове с възможност за търсене
	Скорост сканиране цветно 7.5ipm (изображения в минута)	Стандартни функции ⁷ Сканиране към и-мейл, OCR, изображение, файли FTP	Сканиране към SharePoint ^{4&8} Директно сканиране към SharePoint
	Резолюция на сканиране от ADF До 600 x 600dpi	Допълнителни функции Премахване на фон, пропускане на празна страница ⁴ , ID сканиране ⁴ , сканиране 1 към 2 ⁴ , разделяне на PDF	Сканиране към Windows® Web Services Директно сканиране към Windows® (от Windows® 7 и нагоре) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер

Драйвер за скенер	Windows® TWAIN & WIA Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8.1 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions)	Macintosh ⁵ TWAIN & AirPrint macOS 10.8.x или по-висока
		Linux ⁵ SANE(32 & 64 bit editions)

Инструменти за управление на печата	Персонализиран инсталатор ⁴ Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера	MSI инсталатор ⁴ Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®	Вграден Уеб сървър Уеб базирано управление на печата вградено в устройството
		BRAdmin Light ^{4&5} LAN/WAN Софтуер за управление	Помощник за настройка на драйвери ⁴ Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Solutions (опция)	PrintSmart Cost Control Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства	За повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg
------------------------------	---	---

Адресна книга	Бързо набиране	Групово набиране
	200 локации за и-мейл адреси и факс номера	Могат да се запаметят до 20 групови комбинации

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност	Мрежова свързаност Вградена Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Мрежови протоколи TCP/IP (IPv4 и IPv6)	И-мейл репорти Редовно получаване на репорти по и-мейл
	Жична мрежова свързаност SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client	IP филтър Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)
	Безжична мрежова свързаност IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)	Функция заключване Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му
	Защита на безжична мрежа SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само.	И-мейл известия Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна	Функция защитно заключване 3.0 Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители)
Консумативи	Безжични приложения Вертикално вдвояване		Защитен печат Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат
	Тонер в комплекта 1,200 стр. ¹ Стандартна тонер касета 1,200 стр. ¹ (TN-2411) Тонер касета с голям капацитет 3,000 стр. ¹ (TN-2421)	Барабан (DR-2401) Приблизително за до 12,000 стр. Съдържание в кашона Тонер касета, барабан, захранващ кабел, драйвер за Windows®, Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел)	Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.
Размери и тегло	Без кашон (ШхДхВ)	С кашон (ШхДхВ)	
	410 x 398.5 x 318.5 мм - 11.8 кг.	580 x 517 x 434 мм - 14.9 кг.	
Натоварване	Максимално месечно натоварване		
	До 15,000 стр.		
1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752. 2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия. 3 Windows® и Mac® само. 4 Windows® само. 5 Опционално за сваляне. 6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат. 7 Изисква Brother софтуер. 8 Трябва да е уеб свързано. Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.			
MFC-L2732DW Page 6			

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 475W (260W при тих режим),
Готовност - 42W,
Sleep - 5.1W,
Deep sleep - 1.1W,
Изкл. - 0.03W

ТЕС стойност

1.348kWh / седмица

Ниво на налягане на звука

Печат
49dbA,
Тих режим
44dbA,
Готовност
До 30dbA

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Energy Star

Да

Blue Angel

Да

Nordic Swan

Да

GS Mark

Да

Eco Mode

Да

Факс

Модем

33,600bps (Super G3)

Изпращане на РС факс^{9&3}

Изпращане на факс директно от вашия компютър

Получаване на РС факс^{9&4}

Получаване на факс директно на вашия компютър

Автоматично пренабиране

Автоматично пренабиране ако линията е заета

Телефонен списък

Електронен азбучен списък на запамените номера за бързо набиране и групови номера

Верижно набиране

Позволява на потребителя да запамята части от дълги номера в различни локации за бързо набиране

Говорител / Сила на позвъняване

3 нива и изключено

Превключване Факс / Телефон

Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал

Супер фино

Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или линейни графики

Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

Контраст

Автоматичен / светло / тъмно

Активиране на дистанционен достъп

Прехвърляне на факс обаждане прието на външен телефон към факс апарата

Отложен таймер

До 50

Бързо сканиране

Приблизително 2.5 сек. за A4 лист при стандартна резолюция

Предаване от паметта

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Получаване при липса на хартия

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Двустранен достъп

Позволява на оператора да използва две различни функции на устройството по едно и също време

Множествено изпращане

Изпращане на един и същи факс до 258 различни локации (ръчно до 50)

Автоматично намаляване

Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един A4 лист

Обозначаване на факс

Добавяне на дата и час към всички получени факсове

ECM (Режим коригиране на грешки)

Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Препращане на факс

Изпращане на факс получен в паметта на устройството до друга локация

Отдалечен достъп

Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството

Извличане на факс

Позволява дистанционен достъп до факсовете в устройството

Дистанционна поддръжка

Позволява на потребителя да поддържа дистанционно устройството

Дистанционна настройка³

Позволява на потребителя да настройва дистанционно устройството

Титулна страница

Създаване на персонализирана титулна страница за изходящи факсове

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side